Plafonnier LED

Réglette LED

2.5mm²

2.5mm²

Tableau électrique pré-câblé 4 circuits
ou 6 circuits suivant options avec étiquettes adhésives

Voltmètre avec
inverseur deux batteries.

Clips de raccordements

1mm²

6mm²

Sortie batterie auxiliaire
protégée en tension basse.
(Alimente le tableau électrique)

Un interrupteur permet de
commander l'arrêt et l'alimentation
de la sortie protégée.

LOAD EARTH

SUPPLY



Raccordement Réfrigérateur à compression

ATTENTION:

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité de la société JPlec Toute installation électrique doit respecter les normes en vigueurs et doit être réalisée dans le strict respect des règles de sécurité.

6mm²

Barrette de raccordement
des MASSES
(moins batteries)

1A

6mm²

Sortie batterie auxiliaire
permanente (non protégée en tension basse)

6mm²

Portes fusibles
et fusibles 50A



Câblage d'origine
du véhicule
(alternateur

Batterie Moteur
(batterie de démarrage)

6mm²

Alimentation / Chargeur
16 / 20A SCHEIBER

Batterie auxiliaire
(batterie décharge lente)

Convertisseur
12/230V
250VA

Entrée 230V
Socle standard
(Prise P17)

Inter différentiel
40A +
disjoncteur 16A

Utilisation 230V
Frigo, chargeur, prise...

Coffret
4 modules

SCHEMA INSTALLATION ELECTRIQUE FOURGON AMENAGE ET CAMPING-CAR AVEC COUPLEUR 38.14501.00

Attention, Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans l'autorisation de JP Borderon